

Alternátor

14 V, 65 A

15.06.2025

Objednací č. 00132022

Název výrobce Mahle

Množství v balení 1

Balení ks

MAHLE

Technické vlastnosti

Napětí 14 V

Intenzita elektrického proudu 65 A

W konektor ja

Úhel (W) L60 °

Vnitřní průměr (d) 8,2 mm

Délka (L) 56 mm

Poloměr (R) 86 mm

Účinný průměr (Dw) 80 mm

Šířka klínového řemenu - mm

Typ 1

Doplňující informace

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Před prováděním jakýchkoli prací na elektrických součástech je třeba je odpojit od napětí. To znamená, že je třeba nejprve odpojit zemnicí kabel baterie a plusový kabel alternátoru pro vyloučení nebezpečí zkratu.

Hřídel alternátoru musí být vždy upevněna vhodným protikusem (šestihran nebo vícezub) a matice řemenice utažena momentovým klíčem (nepoužívat rázový utahovák) dle specifikace v montážních informacích.

U některých řemenic je nutné přidat distanční podložky, aby bylo ložisko řádně zatlačeno do pouzdra.

DODRŽUJTE POKYNY K INSTALACI!

Utahovací momenty:

M16 x 1,5 = 95 Nm +/- 5 Nm

M27 x 1,5 = 152 Nm +/- 17,5 Nm

Naleznete v katalogu na stránce

Električka 15

